

Yangın Algılama ve Otomatik Gazlı Söndürme Kontrol Paneli Efire-EEXP-1/2



4 Zon Algılama ve ürün koduna göre 1 veya 2 Bölge Otomatik Söndürme Paneli güvenilirliği kalite ile bir arada sunmaktadır. Yangın Algılama ve Otomatik Söndürme Sistemlerinde kullanım için tasarlanmış olan panel, kullanıcıya açık ve net geri bildirim sağlayan 4x20 LCD bir ekrana sahiptir. Panelin 15 adet izlemeli giriş ve çıkış bulunmaktadır. Prog. I/O, Düşük Basınç ve Alarm Anahtarı başlıca artı kalite sağlayan giriş/ çıkışlardır. Montaj ve kullanım kolaylığı ile ileri düzey elektronik dizayn olan panelin iki ürün kodu ile mevcuttur. Efire-EEXP-1 Paneli 4 algılama zon ve 1 söndürme bölgesi iken Efire-EEXP-2 Paneli 4 algılama zon ve 2 söndürme bölgesi destekler. Uzaktan durum birimleri, bekletme ve iptal butonları, hat sonlandırıcı ve röle panoları gibi çok çeşitli yardımcı malzemeler de mevcuttur. Panel ön yüzünde hem Uyarıcı Sistem LED'leri hem de LCD ekran sayesinde hızlı uyarı özelliği olanak sağlar. Söndürme bölge sayısına göre başlatma ve iptal butonları mevcuttur.

EN54-2, EN54-4 ve EN12094-1 Sertifikalarına Sahiptir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- * 2 Adet Birinci Seviye Siren Çıkışı (Opsiyonel Arttırılabilir)
- * 1 Adet İkinci Seviye Siren Çıkışı
- * Programlama ve Kontrol için Geniş LCD Ekran
- * Alarm Bekletme ve İptal Butonları için Ayrı Giriş
- * 2 Adet Programlanabilir I/O (Önceden Tanımlanmış)
- * İzleme Özelliği Olan Giriş ve Çıkışlar
- * Alarm Anahtarı ile Özel Tetik Alan Kombine Çıkışı (Söndürme Sistemi Geri Sayım Olmadan Tetikler)
- * Siren Çıkışları ve Röle Çıkışlarına Süre Atma ve Devre Dışı Bırakma Özellikleri
- * 1000 Adet Olay Hafızası. Boşaltma Süresi Atama, Söndürme Geri Sayım Süresi Atama
- * Algılama Zonlarına Bekletme ve Süre Atama Özellikleri

OPSİYONEL ÜRÜNLER

- * Siren Arttırma Kartı
- * Telefon Arama Modülü
- * 8'li Panel Röle Çıkış Kartı
- * Konfigürasyon/ Devreye Alma Yazılımı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Efire-EEXP-1 / Efire-EEXP-2
Tarif/Tip	Yangın Algılama ve Otomatik Gazlı Söndürme Kontrol Paneli
Ana Besleme Girişi	85-264 VAC 47~63 Hz
Besleme Akım 1 Bölgesi (Max.)	3.8 A @ 28 VDC
Besleme Akım 2 Bölgesi (Max.)	5.5 A @ 28 VDC
Ana Besleme Çıkışı	28 VDC $\pm$ 0,5 VDC
Ana Sigorta	6A 250V Cam
Dâhili Akü Kapasitesi (25°C)	2 x 12VDC @ 7Ah 20 HR (0.35A,10.5V) veya 2 x 12VDC @ 12 Ah
Zon Kapasitesi	Her Zon için 32 dedektör ve/veya yangın ihbar buton
Zon Alarm Akımı	30-90 mA
Zon Hat Sonu Kapasitör	100µF 35 V
Zon Alarm Direnç	470-680 ohm
Söndürme Hat Sonu Direnç	6K8 $\pm$ 5% ¼W
Birinci Seviye Siren Çıkışı (Max.)	2 x 24-27 VDC 500 mA (kısa devre korumalı) - izlemeli
İkinci Seviye Siren Çıkışı (Max.)	1 x 24-27 VDC 500 mA (kısa devre korumalı) - izlemeli
Harici Besleme Çıkışı (Max.)	1 x 24-27 VDC 500 mA (kısa devre korumalı) - ve devre dışı bırakma opsiyonlu.
Yangın Rölesi	27 VDC @ 3A No/Nc-Kuru Kontak- Normalde enerjisiz
Hata Rölesi	27 VDC @ 3A No/Nc-Kuru Kontak- Normalde enerjili
Programlanabilir I/O	2 Adet mevcuttur. Tanımlama için kılavuza bakınız.
Söndürme Bölgesi Çıkış	1 veya 2 Adet (Modele göre) - izlemeli
Panel Üstünde Söndürme Başlatma ve İptal Butonları	1 veya 2 Adet (Modele göre)
Montaj Şekli	Yüzey
Çalışma Sıcaklığı	(-10 C) - (+55 C)
Maksimum Bağıl Nem	95 %
Ebatlar	450 x 355 x 126 mm / DKP Metal Gövde
Ağırlık (Aküsüz)	7,10 Kg
Koruma Sınıfı	IP 30